

 **LÍNEA FUERZA**

 Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.



GENERADOR LONCIN LC8000 DC

Generador semi profesional a gasolina, robusto, compacto y versátil. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible gracias a su motor con válvulas sobre culata (OHV).



CHASIS DE PROTECCIÓN

Equipo con chasis de protección compacto y liviano, para fácil transporte. Con sistema de amortiguación de vibración.



BREAKER

Interruptor automático que protege al motor de sobrecargas.



SALIDA DE TOMACORRIENTES

Posee 2 salidas industriales tipo Nema y 1 salida europea con protector. Incluye kit de enchufes y mantenimiento.



CODINSA

AV. DEPARTAMENTAL 977, SAN MIGUEL, SANTIAGO
+56966565585
contacto@codinsa.cl



➤ GENERADOR LONCIN LC8000 DC

Equipo con un sistema de encendido rápido que le entrega una mayor facilidad en la operación. Posee un sensor de aceite que evita que el motor sea operado con un bajo nivel del lubricante proporcionándole una mayor protección.



➤ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



MODELO	LC8000 DC
Frecuencia	50 Hz
Potencia máxima	7,0 kVA
Potencia continua	6,0 kVA
Voltaje	220 V
Motor	16 HP
Tipo	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por aire
Altura de trabajo	1.000 msnm
Sistema de arranque	Partida eléctrica
Consumo combustible	2,6 L/h
Autonomía	7 h
Dimensiones	720 x 550 x 570 mm
Peso	86 kg
Código interno	4407100008001